

Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 10:59

Link do produktu: <https://winmar.pl/blackmagic-atem-television-studio-hd-mixer-video-p-173882.html>

Blackmagic ATEM Television Studio HD Mixer Video



Cena brutto	4 705,00 zł
Cena netto	3 825,20 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Blackmagic Design

Opis produktu

Blackmagic ATEM Television Studio HD Mixer Video

Złącza:

Specyfikacja

Standardy:

- Obsługa formatów SD - 525i59.94 NTSC 4: 3 lub 16: 9, 625i50 PAL 4: 3 lub 16: 9
- Obsługa formatów HD - 720p50, 720p59.94
- 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94,
- 1080i50, 1080i59.94
- Ultra HD Format Support - brak
- Zgodność SDI - SMPTE 259M, 292 mln i 424 mln.
- Próbkowanie video - 4: 2: 2 10-bit

-
- Precyzja kolorów - 4: 2: 2 10-bit
 - Przestrzeń barw - 4: 2: 2 YUV
 - Rozdzielczości wejść HDMI dla komputerów - 720 x 480i 59.94Hz, 720 x 576i 50 Hz, 1280 x 720p 59.94Hz 50Hz i 1920 x 1080 23,98, 24, 25, 29.97,30, 50, 59,94 i 50 i 1920 x1080i 59.94Hz 60Hz.
 - Colorspace Conversion - w czasie rzeczywistym.
 - Przetwarzanie opóźnienia - 6 linii.
 - Audio Mixer -
 - 10 wejście miksera x 2 kanałów.
 - Wybieranie On/Off/Audio-Follow-Video
 - Pomiar leveli i peaków.
 - Master gain control (kontrola wzmocnienia Master)
 - Regulacja poziomu wyjścia słuchawkowego z osobnym mixem Program, Talkback i Sidetone.

Złącza:

- Wszystkich wejścia wideo - 8
- Wszystkich Wyjścia - 8
- Wszystkich Wyjścia Aux - 1
- SDI Rate - 270Mb, 1.5G, 3G.
- Wszystkie wejścia audio - 2 x XLR.
- Wszystkich wyjścia audio - brak, tylko zaembedowane audio.
- Połączenia Timecode - brak
- Wejście SDI video - 4 x 10-bitowe przełączalne SD/HD. 2 kanałowe zaembedowane audio.
- Wejście HDMI video - 4 x HDMI typ A, 10-bitowe przełączalne SD/HD. 2 kanałowe zaembedowane audio.
- Wejście referencyjne - Tri-Sync lub Black Burst.
- Wejście video Re-Sync - na wszystkich 8 wejściach.
- Wyjście SDI Program - 5 x 10-bitowe przełączalne SD/HD.
- Wyjście HDMI Program - brak
- Wyjście audio SDI - 2 kanały zaembedowane w wyjście SDI.
- Ilość Multi-Views - 1
- Wyjścia na Multi-view - 1 x HD-SDI i 1 x HDMI.

Panel sterowania:

- Ethernet wspiera 10/100/1000 BaseT. Umożliwia bezpośrednie połączenie między panelem a obudową lub za pośrednictwem sieci. Stosowany również do aktualizacji oprogramowania.

Specyfika produktu:

- Upstream keyers - 1
- Downstream keyers - 2
- Chroma keyers - 1
- Liniowy/Luma keyers - 3
- Przejście Keyer (Stinger / DVE) - 0 i 1
- Całkowita liczba warstw - 5
- Pattern Generators - 2
- Color Generators - 2
- DVE z 3D Borders & Drop Shadow - 1

-
- Interface - Minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768.
 - Liczba okien - 1 x 10
 - Routing systemu Windows - 8 routable and 2 fixed for Program and Preview.
 - Tally - Czerwony dla programu i zielony dla oznaczenia podglądu.
 - Wyjście tally - Dodane przez połączenie ethernet do Blackmagic Design GPI i Tally Interface product. (Nie dołączony)
 - Etykiety źródłowych okien - tak
 - Kompatybilność panelu sterowania - Zawiera ATEM Software Control Panel.
Kompatybilny również z ATEM 1M / E Broadcast Panel i ATEM 2 M/E Broadcast Panel.

Multi View Monitoring:

- Multi View Monitoring - 1 x 10 Views.
- Multi View Video Standard - HD

Odtwarzacz multimedialny:

- Odtwarzacze - 2
- Kanały - Wypełnienie i klucz dla każdego Media Playera
- Media Pool ilość plików graficznych/still - 20
- Multimedia Pool formaty grafik - PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG i TIFF.
- Media Pool ilość klipów/filmów - brak/tylko still
- Media Player długość filmu w 720 HD - brak/tylko still
- Media Player długość filmu w 1080 HD - brak/tylko still
- Media Player długość filmu w Ultra HD - brak/tylko still

Inne:

- Aktualizacje oprogramowania - Za pomocą złącza USB podłączonego bezpośrednio do komputerów Mac OS X lub Windows. Zawiera ATEM Switcher Utility.
- Konfiguracja - Ustaw poprzez ATEM Software Control Panel, bez adresu IP obudowy ATEM , który jest ustawiany przez ATEM Switcher Utility (podłączony przez USB do obudowy).
- System operacyjny - Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan lub późniejsza, Windows 8.1 64-bit lub Windows 10 64-bit.
- W zestawie - ATEM Television Studio HD, Karta SD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi
- Gwarancja - 1 rok

Video

Link do strony producenta

<https://www.blackmagicdesign.com/products/atemtelevisionstudio>