
Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 08:36

Link do produktu: <https://winmar.pl/blackmagic-design-atem-mini-pro-mixer-video-p-174001.html>

Blackmagic Design ATEM Mini Pro Mixer Video



Cena brutto	3 149,00 zł
Cena netto	2 560,16 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Blackmagic Design

Opis produktu

Blackmagic ATEM Television Studio HD Mixer Video

Złącza:

Specyfikacja

- Łączna liczba wejść wideo - 4
- Wszystkie wyjścia - 2
- Total Aux Outputs - 1
- Całkowita liczba wejść audio - 2 x 3,5 mm gniazdo stereo mini jack.
- Wyjścia audio - brak, tylko zaembedowane audio.
- Złącze Timecode - brak
- Wejścia wideo HDMI
 - 4 x HDMI typu A, 10-bit HD z możliwością przełączania.
 - 2-kanalowe wbudowane audio.
- Wejście wideo Re-Sync
 - Na wszystkich 4 wejściach HDMI.

-
- Konwertery częstotliwości odświeżania i formatu obrazu
Na wszystkich 4 wejściach HDMI.
 - HDMI Program Outputs - 1
 - Wyjścia komputerowe - 1 x USB Type-C 3.1 Gen 1.

- Upstream Keyers - 1
- Downstream Keyers - 1
- Advanced Chroma Keyers - 1
- Linear/Luma Keyers - 2
- Transition Keyer - tylko DVE.
- Total Number of Layers - 4
- Pattern Generators - 1
- Color Generators - 2
- DVE z Borders i Drop Shadow - 1
- Interface - minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768

Oprogramowanie

- Aktualizacje oprogramowania - Korzystanie z połączenia USB lub Ethernet bezpośrednio podłączonego do komputerów Mac OS X lub Windows. Zawiera ATEM Switcher Utility.
- Konfiguracja - Ustawianie za pośrednictwem ATEM Software Control Panel, z wyjątkiem adresu IP urządzenia, który jest ustawiany za pomocą ATEM Switcher Utility przez USB.

Systemy operacyjne

- Mac 10.13 High Sierra,
Mac 10.14 Mojave lub nowszy.
- Windows 10.

Wymagania dotyczące mocy

- Zasilanie - 1 x zewnętrzne zasilanie 12V.
- Zużycie energii - 18W

Video

Link do strony producenta

<https://www.blackmagicdesign.com/products/atemtelevisionstudio>