

Link do produktu: <https://winmar.pl/rodelink-filmmaker-kit-p-72589.html>



Rode RODELink - Filmmaker Kit zestaw bezprzewodowy

Cena brutto	1 900,00 zł
Cena netto	1 544,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Rode

Opis produktu

RØDELink Filmmaker Kit zapewnia wszystko, czego potrzeba do bezprzewodowego nagrywania filmów, łącznie z odbiornikiem, nadajnikiem i mikrofonem typu lavalier o jakości emisyjnej.

RØDELink Filmmaker Kit reprezentuje kolejną generację cyfrowych systemów bezprzewodowych (nakamerowych). Korzystając z cyfrowej transmisji 2,4Ghz (Seria II) z 128-bitowym szyfrowaniem, może ciągle monitorować i przeskakiwać pomiędzy częstotliwościami, aby zachować najsilniejszy poziom sygnału w zakresie do 100 metrów (ponad 100 jardów).

RØDELink Filmmaker Kit zapewnia wszystko, czego potrzeba do bezprzewodowego nagrywania filmów, łącznie z odbiornikiem, nadajnikiem i mikrofonem typu lavalier o jakości emisyjnej. Odbiornik (RX-CAM) wyposażony jest w wyświetlacz OLED, dostarczający informacje o poziomie sygnału, poziomie baterii (w odbiorniku i nadajniku), wyciszeniu i wyborze kanału. Urządzenie można zamontować w standardowej stopce aparatu, na gwincie 3/8" lub przy pomocy klipsa do paska. Można też umieścić stopkę w dwóch pozycjach. Lekki nadajnik (TX-BELT) można przytwierdzić do paska lub ubrania. Dodatkowo posiada gwintowane złącze, zapewniając najbezpieczniejsze podłączenie mikrofonu. Dołączony do zestawu mikrofon RØDE Lavalier o charakterystyce dookólnej zapewnia najwyższą jakość reprodukcji dźwięku.

Cechy szczególne:

- Cyfrowa transmisja 2,4GHz
- 128 - bitowe szyfrowanie
- Zasięg do 100 metrów
- Wyświetlacz OLED (w odbiorniku)
- Parowanie przy pomocy jednego przycisku
- Trójstopniowa regulacja gainu
- Zasilany bateriami AA lub przez USB

W zestawie:

- Mikrofon Lavalier
- RX-CAM - odbiornik montowany do kamey
- TX-BELT - bezprzewodowy nadajnik przypaskowy

Specyfikacja

Dane techniczne

-
- Typ transmisji - 2,4 GHz Fixed Frequency Agile System
 - Zakres dynamiki systemu - 112dB
 - Zasięg - 100 m
 - Pasmo przenoszenia - 35 Hz - 22 kHz
 - Maksymalny poziom wyjściowy - 1v Rms (2,8 v P-p)
 - Maksymalny poziom wejściowy - 1v Rms (2,8 v P-p)
 - Maksymalna latencja - 4 ms

Odbiornik (RX-CAM)

- Zasilanie - Baterie 2 x AA lub MicroUSB
- Antena Wewnętrzna
- Złącze wyjściowe - Blokowane złącze TRS 3,5 mm - Dual Mono
- Impedancja wyjściowa - 300Ω
- Wymiary - 111 mm x 65 mm x 52 mm
- Waga - 190gm

Nadajnik (TX-BELT)

- Zasilanie - Baterie 2 x AA lub MicroUSB
- Antena Wewnętrzna
- Złącze wyjściowe - Blokowane gniazdo TRS 3,5 mm
- Impedancja wyjściowa - 300Ω
- Wymiary - 111 mm x 65 mm x 40 mm
- Waga - 190gm

Lavalier

- Zasada działania - Ciśnieniowo-gradientowy
- Aktywna elektronika - konwerter impedancji JFET
- Kapsuła - 0,10"
- Orientacja względem osi - Przednia
- Pasmo przenoszenia - 60Hz - 18kHz
- Impedancja wyjściowa - 3000Ω
- Maksymalny poziom SPL - 110 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 KΩ)
- Maksymalny poziom wyjściowy - 189,0 dBu (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 KΩ)
- Czułość - -33,5dB, 1V/Pa (21,00mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB przy 1kHz
- Równoważny poziom szumów, A-ważone - 25dB-A
- Waga - 1,00 g
- Wymiary - 12,00 mm (Wys.) x 4,5 mm (Szer.) x 4,5 mm (Gł.)